

PANEL NUMERYCZNY DWA-115

Panel numeryczny DWA-115 umożliwia powiadamanie zespołów ratowniczych straży pożarnej i pogotowia ratunkowego o konieczności natychmiastowego wyjazdu do zdarzenia. Powiadamanie odbywa się poprzez uruchomienie sygnalizacji dźwiękowej oraz wyświetlenie cyfr. Każda cyfra oznacza konkretną drużynę (sekcję) wyjazdową. Panel DWA-115 jest uzupełnieniem DWA-110.

ZALETY I FUNKCJE

WYŚWIETLACZ

Panel numeryczny DWA-115 wyświetla 5 dużych cyfr (LED, w kolorze czerwonym). Wyświetlane cyfry zapewniają dobrą widoczność do kilkunastu metrów. DWA-115 przeznaczony jest do zawieszenia w pomieszczeniach tj.: świetlice, garaże, korytarze itp.

PANEL UZUPEŁNIAJĄCY

Panel DWA-115 współpracuje z panelem DWA-110. Jest jego panelem uzupełniającym i umożliwia zaalarmowanie większej liczby zespołów wyjazdowych (do 15).

STANOWISKO DYSPOZYTORSKIE

Dyspozytor wybierając numer drużyny uruchamia automatyczną procedurę wyświetlenia numeru (11..15) oraz uruchomienia sygnału alarmowego. Każda cyfra oznacza konkretną sekcję wyjazdową.

WERSJA ZEWNĘTRZNA

Panel DWA-115 może być wyposażony w specjalną osłonę, umożliwiającą montaż na zewnątrz budynku (DWA-115/Z).



DANE TECHNICZNE

Obsługa	z manipulatora DWA-102 lub oprogramowania SWD
Standard wywołania	kod PPM (modulacja położenia impulsów)
Linia transmisyjna	przewód 2-żyłowy, przekrój min. 0,75 mm ²
Natężenie dźwięku	maks. 100 dB (regulowane)
Temperatura pracy (DWA-115, DWA-115/2)	od -10°C do +40°C
Temperatura pracy (DWA-115/Z)	od -20°C do +50°C
Wersja zewnętrzna	obudowa do montażu zewnętrznego
Zasilanie główne	230 V – 50 Hz
Zasilanie rezerwowe	12 V/ 1,2 Ah
Czas pracy na zasilaniu rezerwowym	min. 2 h (przy ciągłym świeceniu)
Wymiary	125 wys. x 620 szer. x 70 gł. mm
Wielkość cyfr	70 wys. x 40 szer. mm
Waga	2 kg
Materiał	obudowa plastikowa, przeznaczona do montażu wewnętrznego
Gwarancja	24 miesiące (akumulatory 12 miesięcy)

